

DIMMER A PARETE LW11



Dimmer per lampade da 60W a 500W. Adatto per lampade alogene con trasformatore 'wire-wound'. Controllo remoto attraverso la rete elettrica utilizzando i Comandi Marmitek X-10. Memoria dell'ultima impostazione. Puo' essere combinato con interruttori a pulsante. Controllo manuale disponibile. Regolazione graduale (soft) della luminosita' con memoria dell'ultima impostazione. Regolazione da 0% alla luminosita' desiderata.

Il Dimmer a parete Marmitek X-10 puo' essere inserito in un cassetto Shuko standard da 50mm. Il dimmer puo' essere comandato da remoto attraverso la rete elettrica, utilizzando i segnali Marmitek X-10. Questo significa che il sistema Marmitek X-10 puo' essere inserito nell'installazione e diventare totalmente 'invisibile'.

Il dimmer puo' anche essere controllato manualmente come un interruttore a pulsante.

L'LW11 memorizza l'ultima impostazione. Quando si accende il dimmer, potete scegliere tra l'ultima impostazione di luminosita' e la massima intensita' (dipendentemente dal comando Marmitek X-10 o dal tempo di pressione del tasto).

Sono presenti terminali per interruttori a pulsante esterni (di qualsiasi marca e modello), quindi l'LW11 puo' essere utilizzato in schemi a doppio interruttore. I pulsanti collegati all'LW11 non possono avere una lampadina in serie.

L'LW11 risponde ai Comandi Marmitek X-10 'On', 'Off', 'Bright', 'Dim', 'All Lights On' e 'All Off'.

Prima di installare il Modulo assicurarsi della presenza di Fase e Neutro. L'LW11 viene fornito con supporto di montaggio e copertura e puo' essere combinato con dispositivi JUNG CD500 Alpine di colore bianco.

L'LW11 puo' regolare lampade alogene a bassa tensione, equipaggiate con trasformatore 'wire-wound'. Poiche' non tutti i trasformatori possono essere regolati in tensione, la combinazione deve essere verificata prima dell'installazione. In generale, l'LW11 non e' adatto per l'uso con trasformatori elettronici.

DIMMER A PARETE LW11



Alimentazione:	230V +10% -15%, 50Hz
Corrente assorbita:	<20mA capacitivi
Carico:	da 60W a 500W
Velocita' Dimmer:	3.7s +/-0.2s da 100% to 0%
Emissione EMC:	in accordo a EN 50081-1
Immunita' EMC:	in accordo a EN 50082-1
Sicurezza elettrica:	in accordo a EN 60950 e 60065
Sensibilita' del segnale:	15mVpp min, >50mVpp a 120kHz
Impedenza d'ingresso:	>60 Ohm (L-N) a f=120kHz
Fusibile:	2.5 A (T)
Terminali:	connettori a vite per fase, neutro e fase commutata
Temperatura ambientale:	da 0°C a 50°C (operativa), da -20°C a 70°C (stoccaggio)

Controllo remoto utilizzando i Comandi Marmitek X-10

- 'Off' comando: spegne completamente la luce
- 'On' luminoso: maggiore luminosita' dal livello luminoso corrente
- 'On' dimmer: dimmer dal livello luminoso corrente
- 'All Lights On': luminosita' fino al livello luminoso 100%
- 'All Lights Off': spegne completamente la luce

Come tutti gli altri Moduli Marmitek X-10, l'House Code e lo Unit Code possono essere impostati senza modificare il cablaggio.

ATTENZIONE

I dispositivi a commutazione automatica forniscono comfort, ma possono anche essere pericolosi. Essi possono sorprendere le persone o incendiare tessuti posti sopra una stufetta elettrica. Siate prudenti e adottate le appropriate cautele per evitare incidenti.

DIAGRAMMA ELETTRICO

